

Q: 給料 A 馬達，不動作(給料 A 改為給料 B)

Feeding A Motor does not move (Change Feeding A to Feeding B)

A: 1. 將 C07-5 電腦車背面的 M2-4A 插頭拔出，插到 M2-4B 插座。

Remove cable M2-4A from the back of C07-5 and plug it into M2-4B.



2. 將控制箱內 C09 配線母板上的給料 A 組信號，移到給料 B 組信號輸入端。

Find Wiring board C09 in the control box. Move Signal of Feeding A to Feeding B

給料 A 給料 B

Feeding A Feeding B

A51 → A50

A56 → A55

3. 電腦車參數修改：

Change the parameter of computer:

將參數 8 內設值設定至參數 11 內。

Set the value of Para. 11 as Para. 8

將參數 9 內設值設定至參數 12 內。

Set the value of Para. 12 as Para. 9

將參數 10 內設值設定至參數 13 內。

Set the value of Para. 13 as Para. 10

◎電腦車參數修改之步驟，請參考附件 1。

To change the parameter of computer, please refer to *[Attachment 1]*